

# Használati útmutató

## CAMELION CM-9388 Univerzális töltőhöz

2 csatornás Ni-MH/Ni-Cd univerzális gyorsöltő feszültég figyelő  $\Delta V$  funkcióval  
Töltő azok számára, akik gyorsan és biztonságosan szeretnék tölteni  
akkumulátoraikat.

Az Ön által vásárolt készülék a következő Ni-MH és Ni-Cd akkumulátorok töltésére  
alkalmas, a csomagba helyezett adapter segítségével:

- AAA (mikro)
- AA (ceruza)
- C (baby)
- D (góliát)
- 9V

### Használata:

1. Csatlakoztassa az adaptert a konnektorba.
2. Az adapter másik végét csatlakoztassa a töltőhöz.
3. Helyezze az akkumulátorokat a töltőbe. Ügyeljen a helyes polaritásra.  
Figyelje az 1. képet, 9V esetében figyelje a 4 képet a megfelelő Led jellel.
4. Ha megnyomja a „discharge” gombot 1 csatorna automatikusan átvált kisütő  
funkcióra.  
Figyelje a 2. képet a megfelelő Led jellel.
5. A kisütés befejeztével a megfelelő csatorna automatikusan átkapcsol töltés  
funkcióra.  
Figyelje az 1. képet a megfelelő Led jellel.
6. Ha megnyomja a „discharge” gombot a kisütés alatt a csatorna azonnal töltési  
funkcióra  
kapcsol át.
7. A töltési folyamat végén a töltő átkapcsol csepptöltésre így védi az  
akkumulátorokat.  
Figyelje a 3. képet a megfelelő Led jellel.
8. Vegye ki az akkumulátort a töltőből.
9. A töltővel javasolt azonos kapacitású akkumulátorokat tölteni egy fajtából  
egyszerre.

### Figyelmeztetés:

1. Csak beltéri használatra.
2. Ne töltsön vele elemet, csak akkumulátort!

### Műszaki jellemzők:

#### Adapter

- Bemenet: 230VAC~50HZ
- Kimenet: 12VDC, 800mA

#### Töltő egység

- Bemenet: 12DVC
- Kimenet: 2X2,4V



Töltőáramok	AAA/AA/C/D	9V
Gyors töltés esetében	800 mA	13 mA
Csepptöltés esetében	80 mA	13 mA